

手機 APP 設定

<p>APP 下載</p>	<p>.Android 系統: 請到 PLAY 商店搜尋[gDMSSPlus]，下載安裝。 .IOS 系統: 請到 App Store 搜尋[iDMSSPlus]，下載安裝。 安裝後，點選捷徑進入  (暫不支援其它手機系統)</p>	
<p>新增設備</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 進入畫面後，請先選擇設備  2. 再點左上功能列  3. 進入設備管理  4. 點選右上  新增設備 5. 添加設備:  6. IP/Domain 名稱 : 任意自訂名稱 地址 : (IP 位置) 端口 : 37777(為原廠預設值) 用戶名 : admin(為原廠預設值) 密碼 : admin888(為原廠預設值) 7. 儲存設備 ，開始預覽 	
<p>視頻連接 & 常用功能</p>	<p>點選分割畫面中  的選擇視頻 </p> <p>.分割畫面  .畫面擷取 </p> <p>.錄製畫面  .解析度調整 </p> <p>.現場收音  .警報接點 </p>	
<p>遠端回放</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 點選功能列  選擇錄影回放  2. 選擇視頻  3. 選擇開始時間  結束時間  及播放頻道  	
<p>警報輸出 設定</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在即時監控畫面,點選需設定的頻道 2. 將下方功能列往左滑動，點選警報設定  點選後會彈出警報輸出選單，輕觸可開啟或關閉本機端的警報輸出接點 	

主機操作說明

<p>開機與登入</p>	<p>開機後，按右鍵叫出選單介面，點選主選單，跳出登入畫面，輸入用戶用與密碼：(預設值)</p> <p>1. 遠端/主機端 用戶名：admin 密碼：admin888</p>  
<p>錄影畫質張數</p>	   <p>1. 點選主選單>設定>攝影機 >編碼設定</p> <p>2. 依照現場需求,調整各頻道 所需畫質張數</p> <p>3. 可點選複製,將設定套用至其他頻道</p>
<p>錄影回放</p>	  <p>1. 點選主選單>錄影查詢</p> <p>2. 點選要回放的日期與頻道, 並點選播放</p> <p>3. 移動時間來調整需要觀看的 時間點</p>
<p>檔案備份</p>	  <p>1. 插入USB隨身碟>點選文件備份</p> <p>2. 選擇要備份的開始時間與結束時間>點選查詢</p> <p>3. 選擇所需檔案點選備份</p>
<p>網路設定</p>	    <p>1. 點選主選單>設定>網路設定</p> <p>2. 固定IP點選TCP/IP, 輸入IP位址、子網路遮罩、預設閘道</p> <p>3. 撥號網路點選PPPoE, 輸入帳號、密碼, 勾選啟用, 點選確定</p> <p>4. P2P設定, 點選啟用後保存, 用手機APP掃描裝置序號,</p>