

# 手機APP操作

<p><b>APP下載</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Android系統： 請到PLAY商店搜尋[gDMSSPlus]，下載安裝</li> <li>• IOS系統： 請到APP Store搜尋[iDMSSPlus]，下載安裝</li> </ul> <p>安裝後，點選捷徑進入 </p> <p>(暫不支援其他手機系統)</p>	
<p><b>新增設備</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 進入畫面後，請先選擇設備 </li> <li>2. 再點左上功能列 </li> <li>3. 進入設備管理 </li> <li>4. 點選右上  新增設備</li> <li>5. 添加設備：有線設備</li> <li>6. IP / Domain 名稱：任意自訂名稱 地址：( IP位置 ) 端口：37777 (為原廠預設值) 用戶名：admin (為原廠預設值) 密碼：admin888 (為原廠預設值)</li> <li>7. 開始預覽</li> </ol>	
<p><b>視頻連接 &amp; 常用功能</b></p>	<p>點選分割畫面中的  選擇視頻 </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 分割畫面  • 畫面擷取 </li> <li>• 錄製畫面  • 解析度調整 </li> <li>• 現場收音  • 警報接點 </li> </ul>	
<p><b>遠端回放</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 點選功能列  選擇錄影回放 </li> <li>2. 選擇視頻 </li> <li>3. 選擇開始時間  結束時間  及播放頻道 </li> </ol>	
<p><b>警報輸出 設定</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在實時監控畫面，點選需設定的頻道</li> <li>2. 將下方功能列往左滑動，點選警報設定 </li> </ol> <p>點選後會彈出警報輸出選單，輕觸可開啟或關閉本機端的警報輸出接點</p>	

# 主機操作說明

<h2>開機與登入</h2>	<p>開機後，按右鍵叫出選單介面，點選主選單，跳出登入畫面，輸入用戶名與密碼：</p> <p>(預設值)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遠端 用戶名：admin</li> <li>2. 本機端 密碼：admin888</li> </ol> 
<h2>錄影畫質張數</h2>	 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 點選主選單 &gt; 攝影機 &gt; 編碼設定</li> <li>2. 依照現場需求，調整各頻道所需畫質張數</li> <li>3. 可點選複製，將設定套用至其他頻道</li> </ol>
<h2>錄影回放</h2>	 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 點選主選單 &gt; 錄影查詢</li> <li>2. 點選要回放的日期與頻道，並點選播放</li> <li>3. 移動時間來調整需要觀看的时间點</li> </ol>
<h2>檔案備份</h2>	 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 插入USB隨身碟 &gt; 點選文件備份</li> <li>2. 選擇要備份的開始時間與結束時間 &gt; 點選查詢</li> <li>3. 選擇所需檔案點選備份</li> </ol>
<h2>網路設定</h2>	 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 點選主選單 &gt; 網路設定</li> <li>2. 固定IP點選TCP/IP，輸入IP位址、子網路遮罩、預設閘道</li> <li>3. 撥號網路點選PPPoE，輸入帳號、密碼，勾選啟動，點選應用</li> <li>4. P2P設定，點選啟用後應用，用手機APP掃描裝置序號</li> </ol>